

ATA SIGNAL CONVERTER 2

SKU: 150232

AtA Signal Converter 2 omvandlar en 0-10V dimsignal till en 1-10V signal.

Victorsson Poultry AB | Almedalsvägen 182, 439 63 Frillesås

info@victorssonpoultry.se | 0340-65 75 90

PRODUKTBESKRIVNING

En offset kan ställas in för att säkerställa att 10% (1V ingång) tänder lamporna. Ingångssignalen är galvaniskt isolerad för att skydda styrenheten/klimatdatorn som genererar dimsignalen. Reläutgången kan användas för att stänga av HATO POWER PACK i kombination med ett större relä.

SPECIFIKATION

Strömförsörjning: 12VDC

Effektförbrukning: 1,8W

Analog dim-ingång: 0-10 V

Analog dim-ingång ström: 0,3mA

Extern potentionmeter värde: 1kΩ-100 kΩ

Extern brytarspänning: 3,3 V

Analog 1-10V utgångsström: 1-10V sink och 0-10V källa

Analog 1-10V utgångsström för sink: 60mA

Analog 1-10V utgångsström för källa: 50mA

Relä utgångsspänning: 30VDC

Relä utgångsström: 1A

Hlg strömförsörjning: Max 50 st

Elg strömförsörjning: Max 50 st

Hato Dimmer: 25 st

YOU MAY ALSO LIKE…



[Corax Power Supply
HDR-15-12]

Victorsson Poultry AB | Almedalsvägen 182, 439 63 Frillesås

info@victorssonpoultry.se | 0340-65 75 90